


IT


- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
- la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
- i conduttori devono essere isolati dalla schermatura

EN

- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
- the shielding must be continuous on the entire cable
- the conductors must be isolated from the shielding



CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571




da dispositivi su loop
from other devices on loop


twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

ELECTROMAGNETIC BLOCK CONNECTION CABLAGGIO FERMI ELETTROMAGNETICI

mod. FD_M5411E-F



mod. FD_M9412E




Altri elettromagneti
Other elect. block


Alimentazione da centrale
o da Alim. supplementare.

24Vcc
gnd

ONEMODULE110



ONEMODULE110



Reol 27k

Loop +
Loop -

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE

mod. FDM5411E-F

mod. FDM9412E



TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giulietti, 8

Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N°058_one FAMILY: FIRE SYSTEM

TYPE: ELECTROMAGNETIC BLOCK